



Nunet






Body Corpo		
Adujustable aluminium spotlight with support		
Spot in alluminio orientabile con sostegno		
Fastening Fissaggio	With threaded base	Con base filettata
Optics Ottica	90°	90°
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Chromed → On request other finishes ● Cromo → Su richiesta altre finiture	
Listings and marks Certificazioni e marchi	     	
Where we produce Dove produciamo		

Light Luce		
Light source Sorgente luminosa	↓ Series/In serie 3,3 W @ 350mA	↓ Parallel/In parallelo 3,5 W @ 24 V DC
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	350 lm	350 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	350mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2



Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 10,5 mm • Ø 0,41"
Dimensione foro: Ø 10,5 mm

Order code Codice ordine		
Basic code Codice base	• NU	Nunet
CCT K CCT K	• WW27 WW30 NW35 NW CW	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Height Altezza	• 16 25	160 mm • 6,30 " 250 mm • 9,84 "
Accessories Accessori	• DRPWM DRDC	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione
Order example Esempio ordine	• NU WW27 16 DRPWM	Nunet, Warm White 2700, 160 mm • 6,30 ", Converter 24 V DC Nunet, Warm White 2700, 160 mm, Convertitore 24 V DC

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.