

Oslo

144 LED/m • 44 LED/ft

10,0 W/m • 3,1 W/ft

168 LED/m • 52 LED/ft


15,0 W/m • 4,6 W/ft

182 LED/m • 55 LED/ft


20,0 W/m • 6,1 W/ft



TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White

20,0 W/m • 6,1 W/ft



13,5 × 11,7 mm
0,53 × 0,46 "






Vanish

Body Corpo		
Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets Heads with screws Caps + Adjustable brackets	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti Testatine con viti Tappi + Staffe orientabili
Screen Schermo	Opal 50 (Screening 50%)	Opale 50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi		
Where we produce Dove produciamo		
LED (See page CRI) LED (Vedi pagina CRI)		



Made in Italy




Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 55 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K	● 1800 ● 2500 ● 3500 ● 2000 ● 2700 ● 4000 ● 2200 ● 3000 ● 5000	● 1800 ● 2500 ● 3500 ● 2000 ● 2700 ● 4000 ● 2200 ● 3000 ● 5000	● 1800 ● 2500 ● 3500 ● 2000 ● 2700 ● 4000 ● 2200 ● 3000 ● 5000	● 2200 - 5700 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	↓ O5 - 71 lm/W 836 lm/m • 255 lm/ft	↓ O5 - 91 lm/W 1363 lm/m • 416 lm/ft	↓ O5 - 99 lm/W 1984 lm/m • 605 lm/ft	↓ O5 - 49 lm/W 990 lm/m • 302 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica



TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti




TE Heads with screws
Testatine con viti




Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica



TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti



TE Heads with screws
Testatine con viti





Order code Codice ordine



Basic codes Codici base	OS144	Oslo 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	OS168	Oslo 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	OS182	Oslo 182 LED/m • 55 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	OS252	Oslo TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	18	1800 K
	20	2000 K
	22	2200 K
	25	2500 K
	27	2700 K
	30	3000 K
	35	3500 K
	40	4000 K
	50	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	TA	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TE	Heads with screws Testatine con viti
	TCA	Caps + Adjustable brackets Tappi + Staffe orientabili
Screens Schermi	O5	Opal/Opale 50
	O1	Grey anodized Anodica grigia
Ordering length Lunghezza ordinabile	--	→ Specify the custom size or visit formulaluci.com , for standard lenght. → Specificare la misura custom oppure visitare il sito formulaluci.com , per le lunghezze standard.
Order example Esempio ordine	OS144 18 TA O5 O1 • 0,32	
	Oslo, 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 1800, Caps + Plastic clips, Opal 50 screen, Grey anodized • 0,32 m Oslo, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 1800, Tappi + Clip in plastica, Schermo opale 50, Anodica grigia • 0,32 m	

New fastening option Nuova opzione di fissaggio

TCA Caps + Adjustable brackets
Tappi + Staffe orientabili

Write to us for details: info@formulaluci.com
Scrivici per i dettagli: info@formulaluci.com





Scale/Scala 1:1

CRI Typical* CRI Tipici*




R9050 – H6 • 3SDCM

High Efficacy

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione



CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K

CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
94,4	99	99	99	99	99	94	93	88	74	99	96	84	99	98	96

Color Parameters Parametri del colore

Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3042 K	96,2	74,4	92,2	100,5	92,9	0,441	0,399	0,255	0,347	-0,0009




FULL SPECTRUM • 3SDCM

OPTISOLIS™

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione



CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K

CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
97,0	98	98	97	96	98	97	97	95	88	95	95	91	98	98	97

Color Parameters Parametri del colore

Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3059 K	97,0	88,0	94,8	102,8	94,5	0,432	0,400	0,249	0,346	-0,0008

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product. Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore. Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.